

## ■ Artis SE Software Update List

### 1, 업데이트 준비

- 1) 컴퓨터(Mac,PC),업데이트 진행할 악기, USB 케이블( A to B 타입)
- 2) USB(AB타입) 케이블 이용과 USB(4G이하)메모리스틱 으로 업데이트 할수있습니다.  
▶ 단 USB 메모리 스틱은 제조사에 따라 악기에서 인식이 안될수 있습니다.



### 2, Software 준비

- 1) 영상뮤직 홈페이지에서 Artis SE 최신OS 파일을 다운로드 합니다.

<http://kurzweil.com> => DOWNLOAD => 카테고리에 모델 선택 => OS 다운로드 탭 선택 후 PC에 저장합니다.

다운로드 후 압축 파일을 풀면 다음과 같이 나타납니다.

| 파일 | 설명                              |
|----|---------------------------------|
|    | 설치방법 내역 ( 영문)                   |
|    | 사용설명서에 추가된 내역                   |
|    | 업데이트시 강화,추가,교정된 내역              |
|    | OS,Objects,Boot Loader 통합업데이트파일 |

### 3, 업데이트 진입

- 1) Artis SE 전원이 꺼진 상태에서 악기와 PC간 **USB(A,B타입)** 케이블을 연결합니다.
- 2) 패널 우측에 있는 **[ASSIGN]** 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 켭니다.
- 3) LCD 스크린에서 **Loding ....** 메시지 뜨면서 잠시후 Artis SE Boot Loder 화면으로 진입한다 .  
[약 3~5초간 소요 되며 LCD 스크린에서 아래의 그림이 나오면 **[ASSIGN]** 버튼을 누르고있는 손을 놓아줍니다 ]



- 4) ② PARAM JUMP 버튼을 눌러 **[Update Software]** 항목으로 변경합니다



- 5) ③ **[VALUE JUMP] +** 버튼을 눌러 PC USB 선택하십시오.



- ▶ 이 때 컴퓨터에서는 이동식 USB장치로인식하며폴더가 생성됩니다.
- ▶ Boot V x.xx QQQ 파일을 임시저장장치폴더로 복사하여 붙여놓기합니다.

- 6) Boot QQQ 파일을 복사한 다음 ③ 번에 +버튼을 두번 누르면 업데이트시작됩니다.
- 7) 업데이트 잠시후 업데이트 완료 Don 이라는 메시지가 나오면 완료된 것입니다.
- 8) VALUE JUMP에서 -버튼을 눌러 Sytem Mode 진입한다음 PARAM JUMP버튼을 이용하여 아래 그림 대로 이동하십시오



- 9) VALUE JUMP에서+버튼을 눌러 파일포맷을 진행하십시오.
  - 10) 파일포맷이 완료되면 전원을 껐다 다시 켜면 자동으로 System Mode 진입합니다.
  - 11) 위 항목 4번/5번 실행해서 업데이트진행 준비를 하십시오.  
V x.xx KUF 파일을 이동식 드라이브에 복사하여 놓습니다.
  - 12) Vx.xx KUF 파일을 복사한 다음 ③ 번에 +버튼을 두번 누르면 업데이트시작됩니다.  
업데이트 잠시후 업데이트 완료 Don 이라는 메시지가 나오면 완료된 것입니다.
- \* 초기 화면에서 [ RUN PC3LE ] 버튼을 눌러주면 Loading... 되면서 프로그램 모드로 진입합니다.