

## ■ PC-3LE6,7,8 Software Update 방법

## 1. USB 메모리저장장치를 이용한 Up date 방법

- 1) PC3LE6 Software 2개의 파일을 USB 메모리 스택에 저장한다.



- 2) 저장한 USB 메모리저장 장치를 제품 ( Storage ) 단자에 삽입한다.




## 2. 제품 셋팅

- 1) 제품 전원 연결후 Exit 버튼을 누르고 있는상태에서 전원 켜 후 약 5~6 초후 Boot Loader... 진입합니 (그림참조)



- 2) LCD 화면에서 Update Image 버튼에 해당하는 소프트 버튼을 눌러 실행하면 아래의 화면에서 Main Image 버튼에 해당하는 소프트 버튼을 눌러 실행합니다.



- 3) LCD 화면에서 선택 ( USB Device,PC USB) USB메모리 장치로 연결이 되어 있으면 해당하는 소프트웨어 버튼을 눌러 실행합니다.  
(그림참조)



- 4) USB 메모리로 선택후 파일을 불러옵니다. (그림참조)



### 3. OS File : PSLE101 Binary.file 설치

- 1) Software 를 화면에서 다음과 같이 설정후 OK 해당하는 소프트버튼을 눌러 실행합니다.

1. OS File : PSLE101 Binary.file 선택



2. OS File : PSLE101 Binary.file 선택후 OK 해당 소프트웨어 버튼을 눌러 실행합니다.

3. 다음 화면은 Software 설치 과정입니다.



4. 완료되면 OK 해당 버튼을 눌러 다음 Software 설치 준비를 합니다.

#### 4. OB File : PSLE101 PLE.file 설치

1. 아래의 화면에서 Main Image 버튼에 해당하는 소프트 버튼을 눌러 실행합니다.
2. ( USB Device,PC USB) USB메모리 장치로 연결이 되어 있으면 해당하는 소프트버튼을 눌러 실행합니다.
3. USB 메모리로 선택후 파일을 불러옵니다.



4. PLEOB101.PLE 설치 OK 버튼에 해당하는 소프트 버튼을 눌러 실행 합니다.  
==> 11항목에서 처럼 Software 설치 과정을 보여줍니다.



5. 설치 완료되면 OK 버튼에 해당되는 소프트 버튼을 눌러 실행합니다.

6. System Reset 버튼을 눌러 Reset 실행후 Run PC3LE 버트에 해당하는 소프트버튼을 눌러 Program 모드로 진입한다.
7. Program 모드에서 Sound 관련 Test 한다.